

## **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ**

### **Θέμα 4<sup>ο</sup>**

Για να πραγματοποιήσουμε καρφοσύνδεση με τυφλοκαρφιά (πριτσίνια) και κάρφωμα με τη χρήση μηχανικού τραβηχτήρα (πριτσιναδόρου), ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία:

1. Επιλέγουμε το κατάλληλο τυφλοκαρφί (πριτσίνι) σύμφωνα με το πάχος των ελασμάτων που θα συνδέσουμε.
2. Ανοίγουμε οπές στα ελάσματα χρησιμοποιώντας κατάλληλης διαμέτρου τρυπάνι.
3. Περνάμε το καρφί στην τρύπα που κάναμε στα ελάσματα και το στέλεχός του στην υποδοχή του τραβηχτήρα (πριτσιναδόρου).
4. Σφίγγουμε τις χειρολαβές του πριτσιναδόρου δύο ή τρεις φορές, με αποτέλεσμα τη διόγκωση (κεφάλωμα) του άκρου του καρφιού και ταυτόχρονη αποκοπή του στελέχους του.
5. Ανοίγουμε τις χειρολαβές του τραβηχτήρα, για να απελευθερωθεί το κομμένο στέλεχος.